



Инструкция по обновлению ПО в модели PROLOGY readme DVB-T2


1. Разархивируйте архив с файлом "usb_usb_ETD201M_Prology_mplp_160706.bin"
2. Скопируйте файл "usb_usb_ETD201M_Prology_mplp_160706.bin" на накопитель USB
3. Включите устройство и подключите к нему накопитель USB с файлом ПО
4. На ПДУ нажмите последовательно Menu, ◀, ◀, ▼, ▼, ▼, ▼, ▼, ОК, ОК, ОК. (Обновление ПО)



5. По окончании обновления ПО устройство перезагрузится в меню настройки каналов
6. Активируйте поиск каналов, нажав ▼, ▼, ОК (Поиск каналов)



7. Проверьте наличие всех каналов в принятых пакетах
8. При отсутствии некоторых каналов, произведите ручной поиск
9. Для этого включите любой канал из неполного пакета
10. На ПДУ нажмите последовательно Menu, ▶, ▶, ▼, ▼, ОК, ОК. (Ручной поиск)



11. Проверьте наличие всех каналов в данном пакете.